

AHUDIAN

RP-300D


REPRODUCTOR PROGRAMADOR DE MENSAJES



Reproductor programador y mezclador multifuncional con pantalla táctil, diseñado para la automatización avanzada de audio distribuido y alertas programadas en entornos profesionales.



**Programación activación
de encendido.**



**Programación
múltiples eventos.**



**Conectable a Central
de Alarma.**



**Reproductor de
mensajes programados.**



**C. Comerciales
y Tiendas**



**Hoteles y
Resorts**



**Clínicas y
Hospitales**



**Colegios y
Universidades**



**Fábricas y
Almacenes**

Versión.: 1.0.0



Este equipo cumple con las normativas internacionales más exigentes garantizando su seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Posee certificación FCC: Asegura una mínima interferencia electromagnética. Certificación RoHS: Confirma la ausencia de sustancias peligrosas en su fabricación. Certificación CE: Cumplimiento de los estándares europeos sobre la seguridad y protección ambiental. Finalmente Certificación UL: Garantiza la seguridad contra incendios y choques eléctricos.

Distribuido por: **SISTEMAV**

✉ info@sistemav.com | ☎ (01) 480 0620 | www.ahudian.com

RUC: 20601890683

📍 Calle Bolivar 270 Oficina 504, Miraflores - Lima, Perú


Sistemav Perú 📺 📷 📱 📧

RP-300D

REPRODUCTOR PROGRAMADOR DE MENSAJES



Programación activación de encendido.



Programación múltiples eventos.



Conectable a Central de Alarma.



Reproductor de mensajes programados.

DESCRIPCIÓN GENERAL:



RP-300D: Reproductor programador de mensajes multifuncional

Esta versátil unidad profesional actúa como preamplificador e integra múltiples fuentes musicales como sintonizador FM, puerto USB y ranura TF. Permite incorporar todo tipo de mensajes personalizados para configurar anuncios regulares con horarios preestablecidos de manera autónoma.



Ventajas técnicas del reproductor programador de mensajes RP-300D

- Interfaz intuitiva mediante una pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas.
- 3 salidas eléctricas independientes programables.
- Configuración de tareas y mensajes programados desde la misma pantalla o vía software en PC/Laptop.



¿Por qué elegir el reproductor programador de mensajes RP-300D?

Optimiza la seguridad y gestión de grandes infraestructuras mediante su compatibilidad nativa con centrales de alarma para emitir alertas de emergencia. Además gestiona y controla 8 zonas independientes conmutables en línea de 100V distribuidas de manera eficiente en 2 canales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Pantalla táctil	IPS a color de 4,3 pulgadas con resolución de 800x480.
Entradas de Audio	1 Mic. jack 6'3 mm, 3mV rms / 600Ω con función VOX (ON/OFF). // 1 Line Input 2 x RCA, 320mV rms / 47kΩ.
Salida de Audio	2 Line Out 2 x RCA, 1V rms / 47kΩ.
Zonas de Salida	Zona 1 a Zona 8 (100V), máximo por zona 500W.
Altavoz Monitor	Altavoz de rango completo de 5W integrado.
Salidas Eléctricas	3 Conectores Universales independientes programables 2KW.
Indicadores y Controles (Panel frontal)	Led de encendido. // Interruptor de encendido. // Leds de estado de Zona 1-8. // Botones ON/OFF Zona 1-8. // Ranura tarjeta microSD. // Ranura USB. // Pantalla táctil. // Leds de salida de potencia Out 1 a Out 3. // Botones ON/OFF de salida de potencia Out 1 a Out 3. // Control perilla giratoria. // Botón All ON/OFF para todas las Zonas o Salidas de Potencia. // Botón AUTO para activar automáticamente las tareas de temporización. // Botón ESC para regresar al menu anterior. // Botones del reproductor STOP/PREV/NEXT.
Indicadores y Controles (Panel posterior)	Conector antena FM. // 1 Mic. jack 6'3 mm. // 1 Line Input, 2 x RCA. // 2 Line Out, 2 x RCA. // Entrada CC para alarma. // Salida CC para alarma. // Entrada de señal 100V. // Salida para parlantes Zona 1 a 4. // Entrada de señal 100V. // Salida para parlantes Zona 5 a 8. // 3 tomas de corriente alterna. // Conector AC 220V.
Protecciones	Sobre-carga, corriente continua, temperatura.
Reproductor de Audio	Reproductor USB/microSD/MP3 y FM.
Alimentación	AC 220V ±5% 50/60Hz.
Temperatura y Humedad	-10C a +80C - 90% Sin condensación.
Funcionamiento	24/7.
Color	Negro.
Material	Metal.
Medidas del equipo	483 x 89 x 350 mm. (W x H x L). 2RU rack 19".
Dimensiones caja	520 x 190 x 435 mm (W x H x L).
Peso neto	5.20 Kg.
Peso bruto	6.40 Kg.
Accesorios	Cable de alimentación, manual de instrucciones, cable antena FM, cable USB 2.0, cable 2 x RCA a 2 x RCA, adaptador microSD a USB, memoria microSD de 16GB.
Garantía	2 años.

SECTORES COMPATIBLES:

Este equipo ha sido seleccionado para los sectores donde su uso resulta especialmente adecuado por sus características técnicas y tipo de instalación.



Colegios y Universidades

Este sector comprende colegios, universidades, institutos, academias, campus educativos, aulas, patios, bibliotecas, auditorios, oficinas administrativas, laboratorios, comedores, pasillos y zonas deportivas.



Centros Comerciales y Tiendas

Este sector abarca tiendas, supermercados, galerías, centros comerciales, boutiques, cadenas retail, pasillos, patios de comida, estacionamientos, áreas comunes, zonas de atención, cajas, almacenes internos y locales de gran tránsito.



Hoteles y Resorts

Este sector abarca hoteles, resorts, hospedajes, clubes, centros vacacionales, lobbies, restaurantes, bares, salones de eventos, terrazas, piscinas, pasillos, ascensores, áreas exteriores, gimnasios, spas, estacionamientos y zonas de servicio.



Clínicas y Hospitales

Este sector abarca clínicas, hospitales, centros médicos, consultorios especializados, laboratorios, áreas administrativas de salud, salas de espera, pasillos, recepción, emergencia, hospitalización y zonas de atención al paciente.



Fábricas y Almacenes

Este sector incluye fábricas, almacenes, centros logísticos, depósitos, plantas industriales, talleres, áreas de producción, patios de maniobra, zonas de carga, oficinas operativas, cámaras, pasillos técnicos y espacios con alto nivel de ruido.



NOTA: La selección mostrada es referencial; el producto también puede implementarse en otros sectores no listados, siempre que las condiciones del proyecto sean compatibles.